

Kurzanleitung für analoges Tastentelefon SET 311P

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Amtsverbindung herstellen	Hörer abnehmen und Kennzahl "0" für Dienst- "10" für Privatgespräch wählen	Wählton vom Amt
Rückfrage einleiten	Signaltaste drücken Rufnummer intern wählen	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
zurück zu Amtsteilnehmer	Signaltaste drücken	ca. 2 sec Wählton danach Umschaltung zum Amtstln.
Gespräch weitervermitteln	Signaltaste drücken Rufnummer intern wählen Nach Melden des internen Teilnehmers, zur Gesprächsübergabe, Hörer auflegen.	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Rückruf im Besetztfall	Teilnehmer intern anrufen Rückruftaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Besetztton Quittungston
Rückruf im Freifall	Teilnehmer intern anrufen Rückruftaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Freiton Quittungston
Aktivierter Rückruf löschen	Hörer abnehmen Rückruftaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Wahlwiederholung	Zum Abruf der zuletzt gewählten Rufnr. Hörer abnehmen Wahlwiederholungstaste drücken	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Anrufumleitung "Variabel" einschalten	Hörer abnehmen Anrufumleitungstaste drücken und Zielrufnummer eingeben. Wichtig !! Rufnummerneingabe mit Rautezeichen beenden. Beispiel: 3343# Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Variabel" ausschalten	Hörer abnehmen Anrufumleitungstaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Sonderwählton Quittungston
Hinweis: Eine aktivierte Anrufumleitung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		
Anrufumleitung "Fest" speichern und einschalten	Hörer abnehmen * 49 und Zielrufnummer eingeben. Wichtig !! Rufnummerneingabe mit Rautezeichen beenden. Beispiel: 3343# Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Fest" einschalten	Hörer abnehmen Anrufumleitungstaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Fest" ausschalten	Hörer abnehmen Anrufumleitungstaste drücken Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Sonderwählton Quittungston
Anrufumleitung "Fest" löschen	Hörer abnehmen # 49 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Hinweis: Wenn für die feste Anrufumleitung eine Nummer eingespeichert wurde, so ist bei ausgeschalteter fester Anrufumleitung eine Rufweiterschaltung aktiv. Nach 4 Rufen wird der Anruf zu der Nummer weitergeleitet, die als feste Anrufumleitung einprogrammiert wurde.		
Hinweis: Eine aktivierte Anrufumleitung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		

Kurzanleitung für analoges Tastentelefon SET 311P

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Für die beiden folgenden Leistungsmerkmale - Mobiles Telefonieren an einem <u>fremden Telefon</u> durch persönliche Identifikation und Anrufumleitung nachziehen - benötigen Sie die achtstellige Pin Manuell. Diese beiden Leistungsmerkmale sind jetzt auch netzübergreifend im gesamten Universitäts-Hochschulnetz nutzbar.		
Persönliche Identifizierung einschalten	Hörer abnehmen * 2 wählen eigene Rufnummer und # eingeben achtstellige Pin Manuell und # eingeben Telefongespräch führen	Wählton aus der Uni Wählton aus der Uni
Persönliche Identifizierung ausschalten	Hörer abnehmen # 2 wählen	Wählton aus der Uni Quittungston abwarten
Hinweis: Die Identifizierung beendet sich selbsttätig, wenn der Apparat länger als 10 Sekunden (Systemeinst.) nicht benutzt wird.		
Anrufumleitung nachziehen: Identifizierung einschalten	Hörer abnehmen * 2 wählen ↓ eigene Rufnummer und # eingeben achtstellige Pin Manuell und # eingeben Anrufumleitungstaste drücken - Eine Anrufumleitung zu diesem Telefon wird eingerichtet, oder - eine noch am eigenen Telefon eingerichtete Anrufumleitung wird gelöscht. In diesem Fall muss um die Anrufumleitung nachzuziehen, die Taste erneut gedrückt werden.	Wählton aus der Uni
Anrufumleitung nachziehen	↓	
Persönliche Identifizierung ausschalten	Hörer abnehmen # 2 wählen	Wählton aus der Uni Quittungston
Kurzwahl individuell Rufnummer einspeichern	Hörer abnehmen # 8 wählen, dann die Kurzwahlnummer 0-9 , danach die Rufnummer eingeben und Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Kurzwahlnummern abrufen	Hörer abnehmen Kurzwahlstaste drücken und Zielnr. 0-9 eingeben	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Hinweis: Eingespeicherte Kurzwahlnummern können nur durch Überschreiben gelöscht werden.		
Makeln	Aus einem internen oder externen Gespräch in Rückfrage gehen. Signaltaste drücken Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen Nach Melden des zweiten Teilnehmers Signaltaste drücken und * 15 eingeben Sie können jetzt mit der Signaltaste zwischen den beiden Teilnehmern hin und her schalten.	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Dreierkonferenz	Aus einem internen oder externen Gespräch in Rückfrage gehen. Signaltaste drücken Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen Nach Melden des zweiten Teilnehmers Konferenzstaste drücken	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Berechtigung umschalten	Hörer abnehmen * 18 und die Codenummer eingeben	Wählton aus der Uni Quittungston
Berechtigung zurückschalten	Hörer abnehmen # 18 und die Codenummer eingeben	Sonderwählton Quittungston
Hinweis: Eine aktivierte Berechtigungsumschaltung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		

Kurzanleitung für analoges Tastentelefon SET 311P

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Anrufübernahme (nur für Teilnehmer einer Anrufübernahmegruppe)	*7 zur Anrufübernahme wählen, wenn das Telefon eines Teilnehmers der Anrufüber- nahmegruppe läutet	

LEGENDE



= Signaltaste

ML Stand: 07/99



= Wahlwiederholungstaste

- 2000 = Feuerwehr
- 16-2021/2022 = Notarzt
- 0 = Kennziffer Amt Dienstgespräch
- 10 = Kennziffer Amt Privatgespräch
- 16 = Kennziffer Querverbindung Klinikum
- 99 = Kennziffer Vermittlung